

SENSOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA

Sensor físico capaz de detectar la presencia, movimiento o cambio de temperatura.

Especificaciones técnicas

Descripción	Detector de movimiento
Fuente de Alimentación	CR123A x 1
Protocolos	Z-Wave
Corriente de espera	16uA
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	0°C a 60°C
Ángulo de visión	90°
Rango de detección	7 metros
Distancia de transmisión	30m interior / 50m exterior
Rango de frecuencia	868.40MHz, 869.85MHz

